



Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Latauslaite

GAL 18V6-80



Jatkuva lataus keskeytymättömään työskentelyyn –
monipaikkainen latauslaite, jossa on liitäntäkohdat 6 akulle

Tärkeimmät tiedot

Latausvirta	8 A
Akun latausjännite	14,4 – 18 V
Paino	1 800 g

Tilausnumero 1 600 A01 U9L

[> Enemmän tuotetietoja](#)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Akun latausjännite	14,4 – 18 V
Latausvirta	8 A
Latausaika 2,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin	16/24 Min.
Latausaika 4,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin	23/37 Min.
Latausaika 5,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin	28/47 Min.
Latausaika 6,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80 % / 100 %) noin	32/57 Min.
Latausaika ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) n.	32/50 Min.
Latausaika ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) n.	42/68 Min.
Latausaika ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) n.	65/96 Min.
Paino	1 800 g
Akun jännite	18 V

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- Nopea lataus 8 A:n virralla – ProCORE18V 8.0Ah ladataan 80 %:n latausasteeseen vain 42 minuutissa
- Tehokas lataus – 2 latausjaksoa mahdollistaa jatkuvan työskentelyn
- Priority Start Button (priorisoidun käynnistyksen painike) – helppo valitun akun asettaminen etusijalle

